

Ficha técnica

COCOMM F360



Requisitos del terminal HW

Pantalla	LCD 2.4" (monocroma) Resolución: 128*64
Sistema principal	Chipset: Unisoc T107 OS: MOCOR-DROID
Memoria	RAM 48 MB, ROM 128 MB
Conectores	Soporte SIM Soporte de memoria USB-C (conector de datos y carga) Conector de alimentación Jack 3.5 formato CTIA Ranura para la tapa de la batería Todos los cables se conectan con conectores

Batería interna	BL-5C (1050mA)
Micrófono interno	Micrófono manos libres
Bandas	LTE: 1/3/7/8/20/28/38 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800
Antenas	GSM/WCDMA/UMTS – External antenna Sticker type Bluetooth 5
Especificaciones físicas	Teclado Base
Teclado	Teclado alfanumérico Al menos 2 botones de memoria Botones de respuesta/rechazo Teclas programables (al menos 2) Botón direccional Botón OK Botones de espera, transferencia y conferencia Botón Cancelar Botón de rellamada Botón de silencio (incluye LED) Botones de subir / bajar volumen Botón de manos libres
Aplicaciones comunes	Marcador Contactos (agenda) Historial de llamadas Ajustes Calendario Radio FM SMS Kit de herramientas SIM Reloj - Alarma Calculadora Bluetooth Perfiles de audio

Características	<p>VoLTE completo y HDVoice Marcación por pulsación larga (teclas rápidas) Agenda telefónica - 2000 contactos Fondos de pantalla personalizados (no compatibles) Tonos de melodía incorporados Opción de reloj en pantalla Idiomas (Español, Francés, Portugués, Inglés (Reino Unido), Catalán, Euskera, Gallego, Italiano) Tiempo de conversación: 8 horas Compatible con GSM FR_AMR-WB GEA2 y GEA3 Soporta algoritmo A5/4 (no compatible) Compatible con códec EVS (voLTE)</p>
Funciones avanzadas	<p>FOTA AoCC (aviso de carga: pitido al conectar o desconectar la alimentación) Multiconferencia y llamada a tres Transferencia explícita de llamadas mediante teclas y menú USB FW actualizado y registro de capturas</p>
