

Fiche technique

COCOMM F360



Exigences relatives au terminal HW

Écran	Écran LCD 2,4" (monochrome) Résolution : 128*64
Système principal	Jeu de puces : Unisoc T107 Système d'exploitation : MOCOR-DROID
Mémoire	RAM: 48 MB ROM: 128 MB
Connecteurs	Prise en charge SIM Prise en charge de la mémoire USB-C (connecteur de données et de charge) Connecteur d'alimentation Prise jack 3,5 au format CTIA Emplacement pour couvercle de batterie Tous les câbles sont connectés avec des connecteurs

Batterie interne	BL-5C (1050mA)
Microphone interne	Microphone mains libres
Bandes	LTE: 1/3/7/8/20/28/38 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800
Antennes	GSM/WCDMA/UMTS – Antenne externe autocollante Bluetooth 5
Spécifications physiques	Clavier Base
Clavier	Clavier alphanumérique Au moins 2 boutons de mémoire Boutons Répondre/Rejeter Touches programmables (au moins 2) Bouton directionnel Bouton OK Boutons de mise en attente, de transfert et de conférence Bouton Annuler Bouton de recomposition Bouton muet (inclut LED) Boutons de volume haut/bas Bouton mains libres
Applications courantes	Marqueur Contacts (agenda) Historique des appels Paramètres Calendrier Radio FM SMS Kit d'outils SIM Horloge - Réveil Calculatrice Bluetooth Profils audio

Caractéristiques	VoLTE complet et HDVoice Numérotation par appui long (touches de raccourci) Répertoire téléphonique - 2000 contacts Fonds d'écran personnalisés (non pris en charge) Tonalités mélodiques intégrées Option d'horloge à l'écran Langues (Espagnol, français, portugais, anglais (UK), catalan, basque, galicien, italien) Autonomie en conversation: 8 heures Compatible avec GSM FR_AMR-WB GEA2 et GEA3 Prend en charge l'algorithme A5/4 (non pris en charge) Prend en charge le codec EVS (voLTE)
Fonctionnalités avancées	FOTA AoCC (Avertissement de charge : bip lorsque l'alimentation est connectée ou déconnectée) Conférence téléphonique et conférence à trois Transfert d'appel explicite à l'aide des touches et du menu Mise à jour du micrologiciel USB et journal des captures d'écran
Contenu du package de vente	Unité principale Batterie Cable USB-C Vis et clé de sécurité Manuel de l'utilisateur Lettre de garantie
