Fiche technique

COCOMM F360



Spécifications techniques

Écran	Écran LCD 2,4" (monochrome) Résolution : 128*64
Système principal	Chipset: Unisoc T107 Système d'exploitation : MOCOR-DROID
Mémoire	RAM: 48 MB ROM: 128 MB
Connecteurs	Prise en charge SIM USB-C pour le chargement de la batterie et le transfert de données Connecteur prise casque 3,5 mm (CTIA)
Batterie interne	BL-5C (1050mA)
Microphone interne	Microphone mains libres

Bandes	LTE: 1/3/7/8/20/28/38 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800
Antennes	GSM/WCDMA/LTE Bluetooth 5
Spécifications physiques	Combiné Base Vis de sécurité pour couvercle de batterie
Clavier	Clavier alphanumérique 4 boutons de mémoire Boutons Répondre/Rejeter 8 touches programmables Bouton directionnel Bouton OK Boutons de mise en attente, de transfert et de conférence Bouton Annuler Bouton SOS programmable Bouton muet Boutons de volume haut/bas Bouton mains libres
Applications courantes	Numéroteur Annuaire Journal des appels Réglages SMS Horloge - Réveil Bluetooth Profils audio
Caractéristiques	VoLTE et HDVoice Numérotation par appui long (touches de raccourci) Répertoire téléphonique - 2000 contacts Tonalités mélodiques intégrées Option d'horloge à l'écran Langues (Espagnol, français, portugais, anglais (UK), catalan, basque, galicien, italien, allemand) Autonomie en conversation: 8 heures
Fonctionnalités avancées	FOTA AoC (Avertissement de charge) Conférence téléphonique et conférence à trois Transfert d'appel par touche dédiée ou menu Mise à jour du micrologiciel et capture de logs via USB

Contenu du package de vente	Unité principale Batterie Cable USB-C Vis et clé de sécurité Guide rapide Précautions d'emploi, normes et garantie